



DESCRIPTION

Les contacts magnétiques pour montage en applique faciles à installer servent à signaler l'état de la porte ou d'une autre application. Les deux parties sont placées l'une en face de l'autre avec dans une partie l'aimant et dans l'autre partie le commutateur. Le commutateur est libre de potentiel.

CARACTÉRISTIQUES

- Version pour montage en applique
- Simple à monter
- Avec contact inverseur libre de potentiel
- Distance d'enclenchement 15~25 mm
- Livré avec matériel de fixation
- Livré avec cales




REGARDER LA VIDÉO

MODÈLES

DMC131P5

Contact magnétique, montage en applique, contact inverseur
(par 5 pièces)



SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de commutation

Capacité de charge des contacts maxi. 0,2A/30V DC