

**ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN  
BUITENDEUREN**
**EBU 2  
ELEKTROMAGNEET ZWAAR**

TOEPASBAAR VOOR: WONING-ZORG-MKB-RETAIL


**WERKING BUITENZIJD**
**Openen:**

Door het intoetsen van een code of het aanbieden van een pas aan de lezer, wordt de spanning op de elektromagneet onderbroken (ruststroom). De deur kan worden geopend.

**Sluiten:**

Na het sluiten van de deur valt de ankerplaat tegen de geactiveerde elektromagneet. De deur is gesloten en vergrendeld.

**WERKING BINNENZIJD**
**Openen:**

Door het bedienen van de elleboogschakelaar, wordt de spanning op de elektromagneet onderbroken (ruststroom). De deur kan worden geopend.

**Sluiten:**

Na het sluiten van de deur valt de ankerplaat tegen de geactiveerde elektromagneet. De deur is gesloten en vergrendeld.

Door het uitdraaien van de nachtschoot kan de deur niet elektrisch worden vrijgegeven.

**TOE TE PASSEN ELEKTRISCHE PRODUCTEN:**

 <p><b>01 37SSMDT</b></p>	 <p><b>02 CS200</b></p>	 <p><b>02a XK5P10</b></p>
 <p><b>03 1201EL</b></p>	 <p><b>03D AK5010</b></p>	 <p><b>04 ELS10</b></p>
 <p><b>05 E-3160DNR20</b></p>	 <p><b>06 E-122L OF E-122R</b></p>	 <p><b>07 E-D1102RGK</b></p>

ELEKTRISCHE VERGRENDELINGEN BUITENDEUREN		EBU 2 ELEKTROMAGNEET ZWAAR	
KABEL SPECIFICATIE	LOZE LEIDING VOORZIENINGEN		
<p><b>A</b>= Kabel 4x0,8mm Soepele of massieve aders</p> <p><b>B</b>= Kabel 8x0,8 mm Soepele aders</p> <p><b>C</b>= Kabel 12x08 mm Soepele aders</p> <p><b>D</b>= Aansluiting 230V wandcontact doos met randaarde</p> <p><b>E</b>= Aansluiting externe apparatuur of brand/ontruiming installatie</p>			
<b>DEZE DEUROPLOSSING BESTAAT UIT DE VOLGENDE PRODUCTEN:</b>			
		ARTIKELNUMMER	AANTAL
01	Elektromagneet	37SSMDT	
02	Code/Kaart deurbeslag	CS200	
02a	Tags (10 st.)	XK5P10	
03	Voedingskast 12V=, 1A	1201EL	
03D	Aansluitkabel t.b.v. voedingskast	AK5010	
04	Elleboogschakelaar	ELS10	
05	Dag- en nachtschoot slot, doornmaat 60mm.	E-3160DNR20	
06	Sluitplaat, links	E-122L	
	Sluitplaat, rechts	E-122R	
07	Veiligheidsdeurbeslag SKG***®	E-D1102RGK	
	PRIJS		ZIE PRIJZENBLAD
<b>DRAAIRICHTINGEN</b>			
		<p><i>Naar binnen draaiende deur</i></p> <p><b>1 Din links = Hollands rechts</b></p> <p><b>2 Din rechts = Hollands links</b></p> <p><i>Naar buiten draaiende deur</i></p> <p><b>3 Din links = Hollands rechts</b></p> <p><b>4 Din rechts = Hollands links</b></p>	
<b>OPTIONEEL</b>			
	<b>EUROPROFIEL CILINDER DUBBEL SKG***®</b> A = binnenzijde (30mm) B = buitenzijde (30mm) C = cilinderlengte (60mm)	AEL3030V	
	<b>DEURDRANGERS MET SCHAARARM</b> Deurbreedte <1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte <1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS14 E-TS20	
	<b>DEURDRANGERS MET GLIJARM</b> Deurbreedte<1100 mm – Deurgewicht < 80KG Deurbreedte<1250 mm – Deurgewicht <100KG	E-TS41 E-TS61	